



LED-Betriebsgerät mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung und frei programmierbarer Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) ohne separate Busleitung. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. LED-Ausgang im Netzbetrieb in zwei Stufen dimmbar. Zum Anschluss an JOKER-Zentralbatterieanlagen.

Leuchte mit integriertem 230V Schalteingang für geschaltetes Dauerlicht oder für eine lokale Phasenwächterfunktion zur Überwachung der Allgemeinbeleuchtung.  
Auswechselbares Betriebsgerät zur vereinfachten Wartung und Instandhaltung.

## Technische Details

<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Zulässiger Temperaturbereich</b>	-15...+45 °C
<b>Eingangsklemmen</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennspannung AC</b>	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
<b>Nennspannung DC</b>	176 - 264 V
<b>Abm.</b>	Länge x Breite x Höhe: 40 mm x 90 mm x 30 mm
<b>Stromart</b>	Konstantstrom
<b>max. Ausgangsleistung</b>	7.6 W
<b>Ausgangsstrom</b>	650 mA