

Mehrkanaliger LED-Betriebsgerät mit integrierter Einzel-LED-Überwachung zur Erkennung einzelner defekter LEDs bei Kurzschluss oder Unterbrechung für jeden LED-Ausgang. Frei programmierbare Schaltzuweisungen für bis zu 8 Schaltzuweisungen je LED-Ausgang ohne separate Busleitung über das Steuerteil der Anlage. Jeder LED-Ausgang kann einzeln geschaltet oder gedimmt werden sowie für eine Blinkfunktion programmiert werden. Adressierung mit fester ID ohne manuelle Adressierung. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. Zum Anschluss an CLS FUSION, CPUSB...24V oder 24V Einschub.
Auswechselbares Betriebsgerät zur vereinfachten Wartung und Instandhaltung.

Technische Details

Material	Thermoplast
Zulässiger Temperaturbereich	-15...+40 °C
Eingangsklemmen	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC	24 V ±25 %
Stromart	Konstantstrom
Ausgangsstrom	300 mA
Abm.	Länge x Breite x Höhe: 90 mm x 40 mm x 20 mm
max. Ausgangsleistung	6 W