



LED-Betriebsgerät mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung und frei programmierbarer Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) ohne separate Busleitung. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. Zum Anschluss an JOKER-Zentralbatterieanlagen. Auswechselbares Betriebsgerät zur vereinfachten Wartung und Instandhaltung.

## Technische Details

<b>Material</b>	Polycarbonat
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Zulässiger Temperaturbereich</b>	-15...+45 °C
<b>Nennspannung DC</b>	176 - 264 V
<b>Nennspannung AC</b>	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz
<b>Eingangsklemmen</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Ausgangsstrom</b>	320 mA
<b>Stromart</b>	Konstantstrom
<b>Abm.</b>	Länge x Breite x Höhe: 35 mm x 122 mm x 21 mm
<b>max. Ausgangsleistung</b>	4.8 W