



LED-Betriebsgerät mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung und frei programmierbarer Schaltungsart für Bereitschaftslicht (BL) und Dauerlicht (DL) ohne separate Busleitung. Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische Verträglichkeit und Störsicherheit. LED-Ausgang stufenlos dimmbar im Netzbetrieb. Zum Anschluss an JOKER-Zentralbatterieanlagen. Auswechselbares Betriebsgerät zur vereinfachten Wartung und Instandhaltung.

Technische Details

| | |
|-------------------------------------|--|
| Material | Polycarbonat |
| Schutzart | IP20 |
| Zulässiger Temperaturbereich | -15...+45 °C |
| Nennspannung DC | 176 - 264 V |
| Eingangsklemmen | 2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung |
| Nennspannung AC | 230V AC/DC ±10% 50/60 Hz |
| max. Ausgangsleistung | 7.6 W |
| Abm. | Länge x Breite x Höhe: 40 mm x 90 mm x 28 mm |
| Stromart | Konstantstrom |
| Ausgangsstrom | 320 mA |